

BMG 6 KNX

Артикул: 4910230

Описание



- 6 каналные универсальные бинарные входы, Линейка MIX
- Базовый модуль линейки MIX
- Может быть расширен до 18 каналов
- Мультивольтный вход 8..250 В AC/DC. Встроенный источник питания для сухих контактов, выходное напряжение 18 В AC / 20 мА
- Безпотенциальные входы
- До двух модулей расширения из линейки MIX можно подключить к одному базовому модулю
- Совместим со всеми устройствами линейки MIX
- При комбинации с другими приборами линеек MIX и MIX2, свободная комбинация функций каналов на одном физическом адресе. Функции каналов: включение/выключение, управление яркостью, управление жалюзи, управление отоплением, бинарные входы.
- Все входы могут работать с различными напряжениями
- Функции каналов: включение/выключение, управление яркостью, управление жалюзи, присваивание цифровых значений, счетчик
- Светодиодная индикация работы каждого канала

Технические характеристики

Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤ 10 mA
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	0,3 W
Ширина	4 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Подключение к шине: KNX шинные клеммы Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	Провод сплошного сечения: 0.5 мм ² (Ø 0.8) to 4 мм ² Многожильный провод с наконечником: 0.5 мм ² to 2.5 мм ²
Входное напряжение	8 – 250 V AC/DC 3 mA
Макс. длина кабеля	100 m
Выход	18 V AC/20 mA
Подходит для SELV (безопасного низкого напряжения)	Может быть использован с каждым каналом без ограничений
Температура окружающей среды	-5 °C ... +45 °C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения

