

ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЕТРА VH 1000

Датчик скорости ветра VH 1000 предназначен для измерения скорости ветра для нужд автоматизации зданий.

Скорость ветра измеряется в м/с. Результат измерения скорости преобразуется в сигнал напряжения 0–10 В. Нагрев датчика направления ветра обеспечивает безопасное измерение в холодных погодных условиях.



Технические данные:

Питание	24 В~/=
Питание	24 В~/=
Диапазон	0–35 м/с
Выход	0–10 В=
Макс. скорость ветра	50 м/с
Длина кабеля	5 м
Диаметр мачты	до Ø50 мм
Корпус	IP65
Высота	около 190 мм
Рабочая температура	от -35 до +70 °C

Монтаж проводки (кабели с номерами):

1 (-)	выход 0–10 В, линейный 0–35 м/с
2 (+)	
3 (-)	питание 24 В постоянного тока (22–26 В), 60 мА
4 (+)	

Порядок заказа:

Модель	Артикул	Описание
VH 1000	1136050	Датчик скорости ветра с выходом 0–10 В=

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY и соответствует стандартам EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).